

Applikationssoftware

Neue Applikationssoftware für PN 2050 Version B21-061221r1

Anleitung zum Installieren der Software

Die zum Update benötigte Datei steht als Zip Datei auf unserer VDO Dayton Webseite zum kostenlosen Herunterladen zur Verfügung.

Die entpackten Dateien müssen auf eine leere SD Karte kopiert werden.

**Wichtig: Es dürfen keine Dateien weggelassen oder hinzugefügt werden.
Dieses Update ist nicht für "PN 2050 MAZDA" Geräte geeignet!**

Zum Aktualisieren der Applikationssoftware gehen Sie bitte wie folgt vor:

- § Bitte laden Sie die Datei "PN2050_B21-061221r1.zip" von unserer Webseite herunter.
- § Datei in einem leeren Ordner entpacken.
- § Kopieren Sie nun die entpackten Dateien 1:1 auf die SD Karte.

Wichtig: Zum Entpacken der Dateien darf nur WinZip verwendet werden. Das Verwenden anderer Programme kann zu Problemen führen.

Falls nötig, SD Karte im Format "FAT" formatieren.

Vor dem Formatieren sollte sichergestellt werden, dass sich auf der SD Karte keine Dateien befinden die eventuell noch benötigt werden könnten. Minimale Kapazität 128MB, max. 2GB.

- § Verbinden Sie das PN 2050 mit der 12/24 bzw. 110/230 Volt Stromversorgung
- § Schalten Sie das PN 2050 aus (Ein-/Ausschalter > 3 Sekunden drücken)
- § Entnehmen Sie die SD Karte mit den Kartendaten und legen Sie die SD Karte mit dem Update ein
- § Schalten Sie das PN 2050 wieder ein (Ein-/Ausschalter > 3 Sekunden drücken)
- § Das Gerät startet nun mit dem "SD Upgrade Bildschirm"
- § Drücken Sie "Start"
- § Das Update wird nun aufgespielt. Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten
- § Zeigen beide Fortschrittsbalken des SD Upgrade Bildschirm 100% an, so ist das Update beendet
- § Schalten Sie das PN 2050 nun aus (Ein-/Ausschalter > 3 Sekunden drücken)
- § **Hinweis:** Die "Exit – Taste" im SD Karten Upgrade-Bildschirm ist ohne Funktion!
- § Entnehmen Sie die SD Karte aus dem PN 2050 und legen Sie die SD Karte mit den Kartendaten wieder ein
- § Schalten Sie das PN 2050 wieder ein (Ein-/Ausschalter > 3 Sekunden drücken). Das Update ist beendet!
- § Sollte der Startvorgang nicht funktionieren, drücken Sie bitte den Resetknopf auf der Unterseite des PN 2050

In den Einstellungen unter System ID/System identification sollte nun die Version GUI B21-061221r1 erscheinen.

Verbesserungen:

- Interne Abläufe wurden optimiert
- Verbessertes TMC und GPS Verhalten