

Zurücksetzen des MD 96050 auf Originalzustand

1. Vorbereitung (bei Bedarf): Sicherung der Favoritenliste:

- 1.1) Gerät mit ActivSync (am Besten Vers. 4.2) verbinden
- 1.2) im ActivSync mit "Extras" -> "Erweiterte Extras" -> "Datenkonvertierungseinstellungen bearbeiten" das Häkchen "Dateien... konvertieren" entfernen!!
- 1.3) "Durchsuchen" Fenster öffnen (sieht aus wie ein Explorerfenster)
- 1.4) Ordner "\\My Flash Disk\\settings\\Navigation" öffnen,
- 1.5) Datei pf.cdb auf PC sichern (kopieren)

* * *

2. RESET des Medion und zurücksetzen auf Originalzustand: (Einmalig durch zu führen)

- 2.1) Grundvoraussetzung: (einmalig ausführen):
- 2.2) Installation der Medion Software von der Medion-CD auf die SD-Karte (SD-Card wird dabei automatisch formatiert) - es müssen ALLE Länder installiert werden, die Karten können nach eigenem Ermessen gewählt werden.
- 2.3) Softreset am Gerät (kl. Öffnung an der Unterseite) mit Stick auslösen
- 2.4) Sobald der zweite rote Bildschirm mit Medion GoPal erscheint mit dem Stick ins "o" von GoPal anklicken (evtl. 2x hintereinander), es erscheint ein Popup-Menü "CleanUp" mit mehreren Zeilen:
- 2.5) Punkt 1. des Menüs anwählen (Remove Installation Only)
- 2.6) Fertig installierte SD-Card ins Gerät einschieben
- 2.7) EIN/AUS Taste drücken und ca 7 sek. gedrückt halten, dann auslassen
- 2.8) EIN/AUS Taste drücken und solange gedrückt halten, bis am schwarzen Bildschirm in der obersten Zeile die Medion Versionsdaten erscheinen, dann Taste loslassen
- 2.9) es werden nun alle Daten neu installiert und das Gerät erscheint wieder jungfreulich im Originalzustand!

NUR für Alle, die noch die Version: GoPal V 2.0A-3790 Q206 auf ihrem Gerät haben,
(abzulesen mit: im Navigator ->

- "M" Taste klicken, auf "Mutter&Schraubenschlüsseltaste" klicken,
- "Weitere Einstellungen" klicken,
- "Infotaste" klicken, unten steht die aktuelle Version.

3. folgendes Update durchführen:

- 3.1) Update von Medion Homepage downloaden
(http://www1.medion.de/site/service_~u~_support/treiber_~u~_updates/),
bei MD/LT- Feld die Nummer des Gerätes eingeben (96050)
- 3.2) Software Update MD 96050, Nur für Modelle MD 96050 mit Medion GoPal Software
Version AE 2.0A-3790! Version: 2.1A-4246 Q206 - 19.01.2007 downloaden
(Dateiname: sw96050up.exe)
- 3.3) Datei sw96050up.exe am PC starten, es wird ein Ordner „Medion“ auf c:\ angelegt
- 3.4) die genaue Updateanleitung ist nach dem Entpacken als PDF beigelegt.
- 3.5) Den Inhalt dieses Ordners „8“ auf die Speicherkarte (SD-Card Wurzelverzeichnis)
kopieren (**Übertragung mit Hilfe von Kartenleser / Speicherkarte**)

- 3.6) **Installation des Patches** Wenn Sie die Dateien wie in den vorigen Punkten beschrieben erfolgreich übertragen haben und diese nun auch für das Gerät verfügbar sind (Falls Sie die Daten auf eine Speicherkarte kopiert haben, stecken Sie diese bitte jetzt in das Navigationsgerät.) ist nur noch ein Softreset notwendig.
- 3.7) Also führen Sie bitte die Spitze des Sticks oder einen anderen spitzen Gegenstand (aufgebogene Büroklammer oder ähnliches) in die mit RESET gekennzeichnete Öffnung auf der Unterseite. Nach einem kurzen Druck startet das Gerät neu.
4. **Sollte es wieder einmal notwendig sein, auf Originalzustand umzustellen (jetzt auch unterwegs, ohne PC durchführbar), sind nur mehr folgende Schritte notwendig:**
(=einfache Rückstellung auf Original)
- 4.1) Softreset am Gerät (führen Sie bitte die Spitze oder einen anderen spitzen Gegenstand (aufgebogene Büroklammer oder ähnliches) in die mit RESET gekennzeichnete Öffnung auf der Unterseite. Nach einem kurzen Druck startet das Gerät neu.
- 4.2) Sobald der zweite rote Bildschirm mit Medion GoPal erscheint mit dem Stick ins "o" von GoPal anklicken (evtl. 2x hintereinander), es erscheint ein Popup-Menü "CleanUp" mit mehreren Zeilen:
- 4.3) Punkt 1. dieses Menüs anwählen („Remove Installation Only“)
- 4.4) SD-Card kann dabei im Gerät verbleiben
- 4.5) EIN/AUS Taste drücken und ca 7 sek. gedrückt halten, dann auslassen
- 4.6) EIN/AUS Taste drücken und solange gedrückt halten, bis am schwarzen Bildschirm in der obersten Zeile die Medion Versionsdaten erscheinen, dann Taste loslassen
- 4.7) es werden nun alle Daten neu installiert und das Gerät erscheint wieder jungfreulich im Originalzustand!

Anmerkung: das Update auf Medion Vers. 2.1 bleibt bei dieser Methode erhalten!

Autor: ratavar

Achtung: für Datenverlust oder durch entstandene Defekte zu den oben durchgeführten Anweisungen übernehme ich keine Verantwortung, bzw. keine Haftung!

(solltest du Rechtschreibfehler finden, darfst du sie behalten ;-))