# Anschlussplan Qubit

### *Anschluss Variante 1*

In Anschluss  Variante 1 wird Qubit zwischen **EINEN** vorhandenen Lautsprecher geschaltet und das Radio mit Mute angesteuert um das Signal vom PDA auf den jeweiligen (Vorn Links empfohlen) Lautsprecher umzuleiten.

Rot: Plus
Schwarz: Minus

Gelb: Mute

Grau: (-) Lautsprecherausgang am Radio
Blau: (+) Lautsprecherausgang am Radio

Licht Grau: (-) zum Lautsprecher
Weiß: (+) zum Lautsprecher

### *Anschluss Variante 2*

In Anschluss Variante 2 wird Qubit an den vorhandenen Telefon  Anschluss angeschlossen, um so das Signal vom PDA über das Radio in ALLE vorhandenen Lautsprecher einzuspeisen.

Rot: Plus
Schwarz: Minus

Gelb: Mute

Grau: (-) In dieser Anschluss Variante überflüssig
Blau: (+) In dieser Anschluss Variante überflüssig

Licht Grau: (-) Tel – Eingang am Radio
Weiß: (+) Tel + Eingang am Radio