

Hallo zusammen,

da sich die Verbindung zwischen meinem PNA 470 und meinem Handy manchmal in Luft auflöst sprich abbricht und ich nicht vier mal klicken wollte, damit die Verbindung wieder aufbaut wird, habe ich ein kleines MortScript (BTMenu.mscr) geschrieben, das die Verbindung auf einen Tastendruck wieder herstellt. Anschließend bestehen diese Möglichkeiten:

- Verlasse die BT Applikation
- Wechseln zum "Dialer"
- Anzeigen des Hauptmenüs
- Wechseln zum Verbindungsprotokoll

Sollte eine Verbindung zum Handy auch nach mehrmaligen Versuchen (Anzahl einstellbar) nicht geklappt haben, kann das Script das Bluetooth-Modul ausschalten oder einfach es springt zurück zum aufrufenden Programm (auch im Script einstellbar).


Sollte bereits eine Verbindung zwischen Handy und PNA bestehen, kann man einstellen, wohin gewechselt werden soll:

- Wechseln zum "Dialer" = Standard verhalten.
- Anzeigen des Hauptmenüs
- Wechseln zum Verbindungsprotokoll
- Ausschalten des Bluetooth Moduls

Den Aufruf des Sruptes habe ich unsichtbar über den eigentlichen Telefonknopf (der nur noch den Verbindungsstatus anzeigt) gelegt ...

Da ich standardmäßig den wind-hund Skin verwende, habe ich im Archiv meine geänderte PFSkin.skf usw. gelegt. Andere Anwender des Skins können - sofern sie keine anderen Änderungen am Skin selber vorgenommen haben - die Unterverzeichnisse im Archiv einfach auf den PNA kopieren (Ich habe es hier zwar ausgiebig getestet übernehme aber keine Garantie).

Die Installation auf dem wind-hund Skin erfolgt durch kopieren des Unterordners „My Flash Disk“ mir allen darin enthaltenen Unterordnern in das Hauptverzeichnis des PNA:



Jetzt wünsche ich viel Spaß dabei und ...

alles Gute
TomL

Veröffentlichung auf: <http://forum.pocketnavigation.de/tid1069018-sid.htm>

Zur Dokumentation meiner Änderungen am wind-hund Skin: Ich habe folgende Änderungen am PFSkin.skn durchgeführt:

```
[...]
MapViewArea
{
    [...]
    TelephoneButton
    {
        Class: NStateButton;
        States: 2;
        // gippo Coordinates: 441,185,30,30;
        Coordinates: 430,60,50,50;
        Enabled1: 350,0,60,30,30,9,4;
        Pushed1: 350,0,60,30,30,9,4;
        Enabled2: 350,0,90,30,30,9,4;
        Pushed2: 350,0,90,30,30,9,4;
        Border: $UNSIHTBAR_BORDER$;
        BGMode: transparent;
        Visibility: $MAP_TELEPHONE_BUTTON_VISIBILITY$;
        DisableFocus: yo;
        StateChangeOnTap: disable;
        PYOffset: 2;
        // Action1: Dialer;
        // Action2: Dialer;
    }
    BTTelefoneCenter //TomL: Über dem Telefonknopf...
    {
        Class: LauncherButton;
        Coordinates: 430,60,50,50;
        BGMode: transparent;
        Border: $UNSIHTBAR_BORDER$;
        FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
        DisableFocus: yo;
        Border: $UNSIHTBAR_BORDER$;
        launch: $MORT_PFAD$\BTReconnect.exe;
        Layer: ontop;
        PYOffset: 1;
        MoveBehaviour: Horizontal;
        //Visibility: $MAP_TMC_ICON_VISIBILITY$;
    }
    [...]
}
```

Außerdem habe ich:

- Die Datei "MapView_Buttons.png" der besseren Lesbarkeit ob eine Verbindung zwischen PNA und Handy besteht geändert.

Im Archiv befindet sich auch ein Ersatz für das ResetScript, dass das Bluetooth Reconnect Problem nach einem Softreset beseitigt. Näheres ist hier <http://forum.pocketnavigation.de/tid1052749-sid.htm> zu finden